

9.1. - Hinzufügen eines neuen Geräts für die SecuTix Zutrittskontrolle

Das Gerät der Institution hinzufügen

Navigieren Sie zunächst in der Institution Zutrittskontrolle Kontrollgeräte und klicken Sie auf "Neu"

Im Menü "Neues Kontrollgerät" sind für die Nutzung der android app lediglich ein paar wenige Einstellungen erforderlich. Die übrigen Einstellung haben seit der Abschaffung der Windows mobile Scanner keine Relevanz mehr.

Folgende Felder sind auszufüllen:

1. Besucherfluss: (eintreten / austreten)
2. Organisation: Ihre Organisation
3. Modus: On-line
4. Name: frei wählbar
5. IP: 1.1.1.x (x muss einmalig sein, einfach aufsteigend vergeben, keine Auswirkungen auf den Betrieb)
6. Netzmaske: 255.255.255.0

Im Abschnitt "PDA Benutzer Interface" bitte **alle** Interface Elemente auswählen.

Speichern

The screenshot shows the 'Administration > Kontrolleinrichtung > PDA' page. It is divided into several sections:

- Kontrollgeräte bearbeiten:** Includes dropdowns for 'Besucherfluss' (Eintreten), 'Organisation', 'Typ' (PDA), 'Modus' (On-line), and a text field for 'Name' (PDA_1).
- Benutzer:** A dropdown menu for selecting a user.
- Infrastruktureinstellungen:** Includes fields for 'Partner' (PDA_2), 'IP (Pocketpc 2003)' (1.1.1.1), 'Netzmaske (Pocketpc 2003)' (255.255.255.0), 'Serveradresse', 'Wireless Netzwerkeinstellungen überladen (Pocketpc 2003)', 'ESSID (Pocketpc 2003)', 'Typ (Pocketpc 2003)' (Ad-Hoc), 'Kanal (Pocketpc 2003)' (Kanal 1), 'Land (Pocketpc 2003)' (Schweiz), and 'Wep Schlüssel (Pocketpc 2003)'. A note indicates that fields with an asterisk are mandatory.
- PDA Benutzer Interface:** Includes a 'Sprache' dropdown (Englisch) and a list of 'Interface Elemente' (Saison, Fiktogramm, Reduzierter Preis, Grund, Protokoll in Tabellen, Protokoll in Linien) with arrows indicating selection. Below this are dropdowns for 'OK Ton', 'KO Ton', 'Scann-Ton', and 'Bereich verlassen OK Ton', all set to 'Ton 1'.

Konfiguration des Geräts in der Organisation

Transaktions-User

Um das Gerät zu konfigurieren, benötigen Sie einen neuen, oder bestehenden Access Control Transaktions-User. Sie können denselben User für mehrere Geräte verwenden.

Legen Sie dazu in Organisation Benutzer einen neuen Benutzer an. Eine Rolle wird nicht benötigt.

Wichtig ist jedoch, dass Sie im Menü "Zugangsrechte" das Passwort des Users erneut eintragen!

Einrichtungs-Barcode

Wählen Sie für die Konfiguration der Endgeräte im Menü Organisation Zutrittskontrolle Kontrollgeräte" dazu bitte die Zeile des Geräts aus und klicken Sie auf [Generate barcode](#)

aus dem Drop-down "Login" suchen Sie den Transaktions-User und geben Sie das zugehörige Passwort ein.

Den dann erstellen Barcode scannen Sie bitte mit der SecuTix android app (orangener Button im Konfigurationsmenü) ab und bestätigen die Konfiguration mit "prüfen und anwenden".