

Validar códigos de barras desde PC

Ir a Insitución→Control de Acceso→Terminales. Pinchar en nuevo. Rellenar los campos tal y como se ve en la siguiente imagen. Ponerle como nombre: XXXPC_YYY donde XXX son las siglas del organismo y YYY es la visa del usuario.



The screenshot shows the 'Control de acceso' (Access Control) section of the SecuTix web application. The breadcrumb navigation is 'Administración > Terminales > Nuevo'. The form is titled 'Nuevo terminal' and contains the following fields:

- Controlar los flujos: Entrada (dropdown)
- Organismo: LAQ (dropdown)
- Tipo: PC (dropdown)
- Múltiple:
- * Nombre: (formato: Mayúsculas, cifras o _ , máx. 15)

Below the form, there is a note: '* : dato obligatorio'. At the bottom right, there are two buttons: 'GUARDAR' and 'Cancelar'.

Ir a Organismo→Operadores→Operadores y seleccionar el operador que vaya a realizar la validación. En la ventana emergente ir a "Derechos de control de acceso". Pasar todos los roles a la derecha. Seleccionar el Terminal que acabamos de crear, seleccionar la temporada, poner una contraseña (da igual, no se volverá a usar), el correo electrónico y el idioma preferido. En los campos inferiores a rellenar poner 100 en cada uno de ellos. Pinchar en Guardar.

☆ *Operador > Alberto Olivares*

Administración > Operadores > STX_AOL

■ **Editar usuario**

Nombre de usuario : STX_AOL
 Código de acceso PDA : OSTX_AOL#####
 Rol(es) :
 no seleccionados: LocalServer Admin, Forzar entrada, LocalServer Turnstile, LocalServer Exchange, Inspector Check PC, Administrator External Ticketing
 seleccionados:
 Terminal : LAQPC_AOL
 Seleccionar temporada(s) para los privilegios de estadísticas : no seleccionados: LAQ15-16, seleccionados:
 Contraseña :
 Confirme Contraseña :
 * Correo electrónico : alberto.olivares@secutix (formato: Ex: john.smith@aol.com)
 * Idioma preferido (emails) : Inglés

*: dato obligatorio

Número max. de líneas por lista : 100 (formato: [0-9])
 Número de descodificadores por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de organismos por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de usuarios por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de puertas por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de sectores por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de terminales por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de temporadas por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de calendarios por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de productos por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de productos vigilados por página : 100 (formato: [0-9])
 Número de sonidos por página : 100 (formato: [0-9])

GUARDAR

Seguidamente vamos a Organismo→Control de Acceso→Herramientas→Infraestructura→Puertas. Pinchamos en la puerta en la que estará el PC controlando y pasamos el terminal PC que hemos creado anteriormente a los terminales asociados. Guardamos.

Control de acceso

Lista de eventos
Inicialización
 Lista de eventos
 Configuración del servidor
 Lista de Sonidos
 Cambio de final de día
Sala
 Sectores
Catálogo
 Sistema de Ticketing Activo
 Products
 Temporadas
 Calendarios
 Grupos de productos
Herramientas
Infraestructura
 Tornos
 Terminales
Puertas

Propiedades > Infraestructura > Puertas > ENTRADA

■ **Editar puerta**

Nombre : ENTRADA
 Código de acceso PDA : GENTRADA#####
 Terminales asociados : no seleccionados: LAQPC_AOL, PDA_01, PDA_02
 seleccionados:
 GUARDAR Cancelar

Seguidamente vamos a Organismo→Control de acceso→Herramientas→Controlar→Control web. En la pantalla hay un campo “código de barras” con fondo rojo en el que meteremos el código de barras a validar (sin los guiones; todos los números juntos) y al pinchar en Controlar estaremos realizando el control. Si el código es válido aparecerá un círculo verde y si no aparecerá un aspa roja.

